

商品番号 : HDMI13-EQEX

HDMI1.3 信号エクステンダー(HDMI イコライザー) : 最大 35m 延長 (HDMI1.3 信号の延長装置: Ver1.3 対応)

【使用上の注意事項】

- 本機は HDMI 出力ポートを備えた音響映像機器、ならびに PC/AT 互換機(DOS/V マシン)およびディスプレイおよびプロジェクター、液晶テレビ等でご使用いただけます。
- ただし、全ての HDMI 入出力ポートへの接続を保証するものではありません。
- 対応解像度は 1080/60p(1920x1080@60Hz)までとなります。WUXGA や WQXGA 等の高解像度には対応していません。
- DeepColor(10bit/12bit)の伝送時には、最大延長距離が 20m 程度まで低下します。
- 本エクステンダーの HDMI 端子どうしを連結して使用することはできません(35m の延長を 2 セット連結して 70m 延長とするなどはできません)。
- 本機はディスプレイ側の HDMI コネクタから出力される 5V ピンを電源として稼働します。ディスプレイのメーカーや機種によってはこの HDMI コネクタから十分な電源が供給されない仕様になっているものがあり、このような機種で本機を使用するには、本機側面の MicroUSB コネクタ(給電専用)からパソコンの USB ポートやスマートフォン用充電器等を使用し、5V・500mA 以上の電源にて給電を行ってください。なお、給電に必要な USB ケーブル・充電器は別途ご用意ください。
- ソース機器やテレビと本機との配線の途中に、変換アダプタや中継アダプタなど他の配線部材や、セレクター・スプリッター等を介した接続に関しては動作確認および動作保証していません。
- HDMI→DVI 変換アダプタ等を使用し、DVI 対応機器で使用する場合には、動作保証対象外となりますのでご注意ください。
- 表示可能な解像度やリフレッシュレートには制限があります(表示できない解像度やリフレッシュレートがあります)。また接続するパソコンやディスプレイのハードウェアやソフトウェアの性能および仕様によっても表示できない解像度がありますので予めご了承ください。
- 個別の映像機器への適合性や互換性および相性などについては、サポート対象外とさせていただきます。

【安全にお使いいただくために】

※必ずお守りください。

警告: 下記の事項を守らないと火災や感電により、死亡や大けがの原因となることがあります。

- 分解・改造はしないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)
※保証の対象外となります。

- 水などの液体に濡らさないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)
- 小さな子供のそばでは、本製品の取り外し、取り付けなどは行わないでください。(小さな部品を目に入れたり、誤飲する危険性があります)

注意: 下記の事項を守らないと、事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取り付け、取り外しは慎重に行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ① 直射日光の当たる場所
 - ② 湿気や水分のある場所
 - ③ 傾斜のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生しやすい場所
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は本体が高温になる場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。(火傷のおそれがあります)

お手入れについて

- 清掃するときは電源を必ず切った状態にしてください。
- 機器は柔らかい布等で拭いてください。
- シンナー・ベンジン・ワックス等は使用しないでください。

【保証規定と免責規定および修理について】

本製品の保証規定と免責規定、および修理については、下記ページに示す弊社規定に準じます。

<http://www.cabling-ol.net/cabledirect/kiyaku-hoshou.html#hoshou>