

商品番号 : SB-3716

S 端子ビデオ信号＋オーディオ信号スプリッター (映像信号分配器:1 入力 4 分岐)

【使用上の注意事項】

- 全ての映像機器への接続を保証するものではありません。機種により動作しないものもあります。
- 本機は映像信号の損失補償やノイズ補償の回路は内蔵しておりませんので、使用するケーブルの長さや品質により映像が劣化することがあります。
- また、パソコンや DVD プレーヤーからの入力信号の特性や表示するテレビ・ディスプレイの感度によって、画像の劣化や表示不良を生じる可能性があります。
- さらに、映像信号の劣化(画面のちらつきや色のにじみや明瞭感や透明感の劣化など)は、使用するケーブルのグレードや使用環境、およびパソコンや DVD プレーヤーやディスプレイなどの機器の性能／仕様／機能などによっても大きく異なりますので、本機を使用しない場合(信号を変換しない場合)と同等の状態を表示することはできない場合があります。以上から、本機を使用したことによる映像信号の劣化については動作保証の対象外とさせていただきます。
- カスケード接続時には、入力装置から出力装置までのケーブル長を 20m 以下でご使用下さい。
- 配線の途中に変換アダプタなど他の機器や部品を介しての接続に対しては、動作保証外とさせていただきます。
- 個別の映像機器への適合性や互換性および相性などについては、サポート対象外とさせていただきます。